

Solar Sokak Armatürü Kontrol Kumandası Kullanımı



Tuşlar	Tuş Fonksiyonları
1.	Solar Sokak Armatürü Açma
2.	Solar Sokak Armatürü Kapama
3.	Işık Şiddetini Arttırma (Dim)
4.	Işık Şiddetini Azaltma (Dim)
	Ortam aydınlık olması durumunda Solar Sokak Armatürü otomatik olarak kapanacaktır.
5.	Ürünü açtıktan sonra tuşa basıldığında hareket algılanmasıyla ürün %100 ışık şiddetinde çalışır yarım dakika sonrasında ışık şiddeti otomatik %10 a düşer ve çalışmaya devam eder.
6.	Ürün açıldıktan sonra tuşa basıldığında hareket algılanmasıyla ürün 2 saat boyunca %100 ışık şiddetinde çalışır ,sonrasında ürün 5. tuş fonksiyonunda çalışır.
7.	Ürün açıldıktan sonra tuşa basıldığında hareket algılanmasıyla ürün 4 saat boyunca %100 ışık şiddetinde çalışır ,sonrasında ürün 5.tuş fonksiyonunda çalışır.
8.	Ürün açıldıktan sonra tuşa basıldığında ürün 1 saat boyunca %100 ışık şiddetinde çalışır akabinde 3 saat boyunca %70 ışık şiddetinde çalışır ve sonrasında %30 ışık şiddetinde çalışmaya devam eder.

- Not:** 1.)Ürünün çalışır hale gelmesi için ürün üzerindeki yeşil tuşa basılması gerekir.
2.)Kontrol kumandası algılama uzaklığı cihazdan 8 +/- 2 Metre dir.